

HYUNDAI

POWER EQUIPMENT

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG

Thông số kỹ thuật

Máy phát điện		HY9900LE
Công suất định mức	kVA	6.5
Công suất dự phòng	kVA	7.2
Hệ số công suất (cos φ)		1
Điện áp định mức	V	220/230
Độ ổn định điện áp		±1% (sau đóng tải 30 giây)
Tần số	Hz	50
Độ ổn định tần số		±5% (sau đóng tải 30 giây)
Pha, dây		1 pha, 2 dây
Bình nhiên liệu	L	Bằng thép, gắn đồng bộ với khung máy, thể tích ≥25L đáp ứng chạy liên tục 6 giờ ở 100% công suất định mức 6KW
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải	L/h	4.0 tại công suất 6KW
Hệ thống khởi động		Giật nổ, đề điện
Sạc dự phòng	VDC	12
Bình ắc quy		Cổ định và sạc trong máy
Màn hình hiển thị		Digital LED5
Độ ồn cách 7m tại 75% tải	dBA	75
Thời gian hoạt động		Chạy liên tục trong vòng 6 giờ ở 100% tải với công suất tối thiểu 6KW
Thời gian hoạt động liên tục ở chế độ 100% công suất dự phòng		1 giờ trong mỗi chu kỳ 12 giờ

Động cơ		IC460
Loại động cơ		4 thì, kiểu OHV
Công suất tối đa ở 3600 vòng/phút	kW	13
Tỷ số nén		9.4:1
Dung tích xy lanh	cc	459
Dung tích dầu bôi trơn	L	1.1
Tốc độ định mức	rpm	3000
Tốc độ tối đa	rpm	3600
Hệ thống làm mát		Bằng quạt gió

Đầu phát		AL7
Công suất	kVA	7
Điều chỉnh điện áp		AVR
Cấp cách điện		H
Cấp bảo vệ		IP23

Kích thước và cân nặng		
Trọng lượng	kg	87
Kích thước (D*R*C)	mm	685x512x550

Phụ kiện lựa chọn



Tủ ATS (50A)



Điều khiển từ xa

Tính năng

- Bảo vệ ngắt mạch
- CB bảo vệ điện áp
- Tự kích từ và điện áp không đổi bằng AVR
- Khởi động bằng chìa khóa điện: khởi động dễ dàng, vận hành êm ái, độ rung thấp
- Màn hình LED hiển thị: Vol, Ampe, KW, Hz và số giờ chạy
- Độ ồn thấp và mức tiêu thụ thấp.
- Độ bền cao và độ tin cậy tuyệt vời.
- Đèn báo mức nhiên liệu, đèn chỉ thị vận hành
- Hệ thống bảo vệ động cơ: đèn cảnh báo và tắt động cơ khi mức dầu thấp
- Cực đầu sạc ắc quy và điểm nối đất
- Rơ le nhiệt bảo vệ nạp ắc quy

Linh kiện cơ khí tiêu chuẩn

- Có hệ thống chống rung giữa máy phát và khung bộ xung quanh
- Bình xăng gắn trên khung
- Ắc quy: 01 bộ theo máy. Bình ắc quy đặt trong khung máy
- 02 ổ cắm cấp điện phụ tải, bánh xe và có tay cầm
- Phích cắm điện công nghiệp 32A, đầu Cos, Nắp chụp

Linh kiện



Màng lọc gió



Bugì

